

MotionSwitch LED Z-Wave



Codice prodotto **4007841035402**

- Smart Home tramite presa elettrica. Senza cavo. Senza pile. Senza stress. Il MotionSwitch LED Z-Wave è rilevatore di movimento, sensore di luminosità, tasto e luce di orientamento. Ma soprattutto è facile da integrare e comandare: basta infilarlo nella presa e installarlo tramite la app Smart Friends, ed ecco che potrete comandare in modo semplice e comodo lampade da interno, motori di tapparelle, sistemi audio, impianti di allarme, ecc.

neva
lux

56 x 55 x 55 mm



MotionSwitch LED Z-Wave

Codice prodotto 4007841035402

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Portata tangenziale		r = 20 m (628 m²)	Regolazione crepuscolare Teach		No
Versione	Rilevatori di movimento	Altezza di montaggio		0,20 – 1,10 m			
DIMENSIONI		Altezza di montaggio ottimale		1,1 m	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Dimensioni L x P x A					Grado di protezione		IP20
ELETTRICO		CONNETTIVITÀ			Temperatura ambiente		-10 – 35 °C
Allacciamento alla rete		Collegamento in rete		Sì	Materiale dell'alloggiamento		Plastica
Potenza		Collegamento in rete tramite		Radio	Luogo di montaggio		Parete
Autoconsumo		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Luogo di applicazione		Interni
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Avvio luce dolce		No	Tipo di montaggio		altro
Altezza di montaggio max.		Regolazione luce costante		No	Materiale		Plastica
Tecnologia del sensore		IMPOSTAZIONI			Applicazione ambiente		Interni WC / docce locale multiuso / di servizio
Con sensore di movimento		Interruttore crepuscolare		Sì	Colore		bianco
Angolo di rilevamento		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx	Colore RAL		9010
Angolo di apertura		Impostazione del tempo		5 s – 15 Min.	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Protezione anti-intrusione		Funzione luce di base		Sì	Garanzia del produttore		3 anni
Mascheramento per segmenti		Luce principale regolabile		No	Supporto angolare incluso		No
Scalabilità elettronica		Funzioni		Canale del sensore\nLuce di orientamento	CERTIFICATI ED EPREL		
Scalabilità meccanica		Impostazioni tramite		Z-Wave\nPotenziometri	Certificati		VDE
Portata radiale		Con telecomando		No			

MotionSwitch LED Z-Wave

Codice prodotto 4007841035402

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

0,20 – 1,10 m BEREICH	1,1 m OPTIMAL	1,10 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

MotionSwitch LED Z-Wave

Codice prodotto **4007841035402**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 4007841035402

Typ **MotionSwitch LED Z-Wave****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss