

sensIQ eNet - inox

neva
lux

Codice prodotto **4007841020415**

- Piro sistema quadruplo
- Possibilità di montaggio a soffitto.
- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Collegamento in rete wireless
- Inclusi supporti angolari a muro
- Telecomando Smart Remote optional
- Incluso telecomando RC9

neva
lux

144 x 113 x 172 mm



Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
Variante	eNet - inox	Scalabilità meccanica	Sì	Funzione luce di base	No
Versione	Rilevatori di movimento	Dettaglio della portata	Possibilità di regolazione del raggio d'azione da 2 a 20 m in 3 direzioni (in step di 100°)	Con telecomando	Sì
Tipo di accessorio	Adattatore angolare			Regolazione crepuscolare Teach	Sì
DIMENSIONI		Portata radiale		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni L x P x A	144 x 113 x 172 mm	Portata tangenziale	r = 4 m (42 m²)	Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
ELETTRICO		Zone di commutazione	r = 20 m (1047 m²)	Luogo di montaggio	Parete angolo soffitto
Allacciamento alla rete	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Altezza di montaggio	1360 zone di commutazione	Luogo di applicazione	Esterno Interni
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz	Altezza di montaggio ottimale	2,00 – 5,00 m	Tipo di montaggio	Sopra intonaco
TECNOLOGIA DEI SENSORI			2 m	Materiale	Plastica
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	CONNETTIVITÀ		Colore	argento
Angolo di rilevamento	300 °	Collegamento in rete	Sì	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Angolo di apertura	90 °	Con accoppiatore bus	No	Garanzia del produttore	5 anni
Protezione anti-intrusione	Sì	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		CERTIFICATI ED EPREL	
Mascheramento per segmenti	Sì	Regolazione luce costante	No	Certificati	VDE
Scalabilità elettronica	No	IMPOSTAZIONI		ALTRO	
		Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Applicazione, luogo, ambiente	
		Impostazione del tempo	5 sec – 15 min		
				parcheggio coperto, garage sotterraneo	

sensIQ eNet - inox

Codice prodotto 4007841020415

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL
---	-----------------------------------

sensIQ eNet - inox

Codice prodotto 4007841020415

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841609115	MPF1 Potentialfreimodul SensIQ	altro
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841032821	eNet Funk Handsender 2-fach	
 4007841032838	eNet Schaltaktor	

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841020415

Typ

sensIQ eNet - inox

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss