

MotionSwitch LED Z-Wave



Code produit **4007841035402**

- Smart Home depuis la prise électrique. Aucun câble. Aucune pile. Sans stress. Le MotionSwitch LED Z-Wave réunit un détecteur de mouvement, un détecteur de luminosité, un interrupteur et un module d'éclairage d'orientation en un seul appareil. Il est surtout facile à intégrer et à utiliser : il suffit de le brancher sur la prise électrique, de procéder aux réglages via l'appli Smart Friends et vous pouvez commander facilement et aisément les luminaires intérieurs, les moteurs des stores, les systèmes audios, les systèmes d'alarme et autres appareils.

neva
lux

56 x 55 x 55 mm



MotionSwitch LED Z-Wave

Code produit 4007841035402

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle	r = 20 m (628 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Hauteur de montage	0,20 – 1,10 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS		Hauteur de montage optimale	1,1 m	Indice de protection	IP20
Dimensions L x l x H	56 x 55 x 55 mm	CONNECTIVITÉ		Température ambiante	-10 – 35 °C
ÉLECTRICITÉ		Mise en réseau	Oui	Matériau du boîtier	Matière plastique
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 Hz	Mise en réseau via	Radio	Lieu de montage	mur
Puissance	1,5 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lieu d'application	Intérieur
Consommation propre	0,3 W	Démarrage progressif	Non	Type de montage	autre
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Régulation de l'éclairage constant	Non	Matériau	Matière plastique
Hauteur de montage max.	1,10 m	RÉGLAGES		Application pièce	espace fonctionnel / local annexe\nWC / salle d'eau\nIntérieur
Technologie de capteur	infrarouge passif	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur	blanc
Avec détecteur de mouvement	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Couleur RAL	9010
Angle de détection	180 °	Réglage du temps	5 s – 15 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Angle d'ouverture	90 °	Fonction lumière de base	Oui	Garantie fabricant	3 ans
Protection anti-contournement	Oui	Lumière principale réglable	Non	Support mural d'angle inclus	Non
Occultation par segments	Non	Fonctions	Canal du capteur\nLumière d'orientation	CERTIFICATS ET EPREL	
Évolutivité électronique	Non	Réglages via	Z-Wave\nPotentiomètres	Certificats	VDE
Évolutivité mécanique	Non	Avec télécommande	Non		
Portée radiale	r = 4 m (25 m²)				

MotionSwitch LED Z-Wave

Code produit 4007841035402

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

0,20 – 1,10 m BEREICH	1,1 m OPTIMAL	1,10 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

MotionSwitch LED Z-Wave

Code produit **4007841035402**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 4007841035402

Typ **MotionSwitch LED Z-Wave****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss