

sensIQ eNet - schwarz

neva
lux

Code produit 4007841020422

- Système à 4 pyrodétecteurs
- Possibilité de montage au plafond
- Plastique résistant aux UV
- Mise en réseau radio sans fil
- Y compris support mural d'angle
- Télécommande Smart Remote en option
- Télécommande RC9 incluse

neva
lux

144 x 113 x 172 mm



Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité mécanique		Oui	Avec télécommande		Oui
Variante	eNet - noir	Détail de la portée	Portée de 2 à 20 m réglable dans 3 directions (respectivement 100°)		Réglage crépusculaire Teach		Oui
Modèle	Détecteur de mouvement	Portée radiale		r = 4 m (42 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Type d'accessoire	Adaptateur d'angle	Portée tangentielle		r = 20 m (1047 m²)	Température ambiante		-20 – 50 °C
DIMENSIONS		Zones de commutation		1360 zones de commutation	Lieu de montage		angle mur plafond
Dimensions L x l x H		Hauteur de montage		2,00 – 5,00 m	Lieu d'application		Extérieur Intérieur
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage optimale		2 m	Type de montage		En saillie
Raccordement secteur	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	CONNECTIVITÉ			Matériau		Matière plastique
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	Mise en réseau		Oui	Couleur		noir
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec coupleur de bus		Non	Couleur RAL		9005
Technologie de capteur		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Angle de détection		Régulation de l'éclairage constant		Non	Garantie fabricant		5 ans
Angle d'ouverture		RÉGLAGES			CERTIFICATS ET EPREL		
Protection anti-contournement		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx	Certificats		VDE
Occultation par segments		Réglage du temps		5 s – 15 min	DIVERS		
Évolutivité électronique		Fonction lumière de base		Non	Application, lieu, pièce		parking couvert, garage souterrain

sensIQ eNet - schwarz

Code produit 4007841020422

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL
--------------------------	----------------

sensIQ eNet - schwarz

Code produit 4007841020422

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841609115	MPF1 Potentialfreimodul SensIQ	autre
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841032821	eNet Funk Handsender 2-fach	
 4007841032838	eNet Schaltaktor	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841020422

Typ

sensIQ eNet - schwarz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss