

sensIQ eNet - inox

neva
lux

Code produit 4007841020415

- Système à 4 pyrodétecteurs
- Possibilité de montage au plafond
- Plastique résistant aux UV
- Mise en réseau radio sans fil
- Y compris support mural d'angle
- Télécommande Smart Remote en option
- Télécommande RC9 incluse

neva
lux

144 x 113 x 172 mm



Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Variante	eNet - inox
Modèle	Détecteur de mouvement
Type d'accessoire	Adaptateur d\angle
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	144 x 113 x 172 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V , 50 / 60 Hz
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	300 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non

Évolutivité mécanique	Oui
Détail de la portée	Portée de 2 à 20 m réglable dans 3 directions (respectivement 100°)
Portée radiale	r = 4 m (42 m²)
Portée tangentielle	r = 20 m (1047 m²)
Zones de commutation	1360 zones de commutation
Hauteur de montage	2,00 – 5,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Avec coupleur de bus	Non
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 min

Fonction lumière de base	Non
Avec télécommande	Oui
Réglage crépusculaire Teach	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Température ambiante	-20 – 50 °C
Lieu de montage	angle mur plafond
Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Couleur	argenté
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
CERTIFICATS ET EPREL	
Certificats	VDE
DIVERS	
Application, lieu, pièce	parking couvert, garage souterrain

sensIQ eNet - inox

Code produit 4007841020415

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL
--------------------------	----------------

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841609115	MPF1 Potentialfreimodul SensIQ	autre
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841032821	eNet Funk Handsender 2-fach	
 4007841032838	eNet Schaltaktor	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841020415

Typ

sensIQ eNet - inox

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss