

LED Insert B1200-2T 4K ON-OFF 40°

neva
lux**INSERT B-2T****Code produit 221312**

- Pour la rénovation professionnelle de luminaires avec des tubes fluorescents T5 ou T8
- Ensemble composé de 2 inserts LED et du pilote LED correspondant
- Utilisation universelle pour toutes les tâches d'éclairage
- Efficacité et durabilité exceptionnelles
- Accessoires Connect disponibles avec un contrôle de l'éclairage IoT performant pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction swarm, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Montage magnétique pour une installation rapide et facile
- 5 longueurs, 3 optiques et 3 couleurs de lumière disponibles

neva
lux

1141 x 32 x 24 mm



LED Insert B1200-2T 4K ON-OFF 40°

Code produit 221312

INSERT B-2T

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Adapté à la configuration en ligne continue		Oui
Variante	2 tubes, faisceau étroit 40°	Température de couleur	4000 K			
DIMENSIONS		Indice de rendu des couleurs	80-89	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Dimensions L x l x H	1141 x 32 x 24 mm	Ampoule	LED	Indice de protection	IP20	
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux	9582 lm	Classe de protection	I	
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Angle de faisceau	38°	Température ambiante	-25...55 °C	
Puissance	58.2 W	Efficacité lumineuse du luminaire	165 lm/W	Matériau du boîtier	Aluminium	
Appareillage remplaçable	Oui	DURÉE DE VIE		Matériau du cache	PMMA	
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Durée de vie LED (25 °C)	72000 h	Type de montage	Insert d'éclairage	
Courant nominal LED	300 mA	RÉGLAGES		Couleur	Aluminium	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Gradation DALI	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Avec détecteur de mouvement	Non	Avec éclairage de secours	Non	Garantie fabricant	5 ans	
				CERTIFICATS ET EPREL		
				Classe d'efficacité énergétique EPREL	C	

LED Insert B1200-2T 4K ON-OFF 40°

Code produit 221312

INSERT B-2T

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit de montage
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit de montage
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221312

Typ

LED Insert B1200-2T 4K ON-OFF 40°

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss