

LED Insert B1200-2T 3K DALI DIF

INSERT B-2T DIFFUS

neva
lux

Codice prodotto **221318**

- Per la ristrutturazione professionale di apparecchi con tubi fluorescenti T5 o T8
- Set composto da 2 inserti LED e driver LED corrispondente
- Uso universale per tutti i compiti di illuminazione
- Efficienza e durata eccezionali
- Accessori Connect disponibili con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione sciame, formazione di gruppi, luce di pulizia, ecc.)
- Montaggio magnetico per un'installazione facile e veloce
- 5 lunghezze e 3 colori di luce disponibili
- Incluso driver LED, a scelta DALI o ON-OFF

neva
lux

1141 x 35 x 40.5 mm



LED Insert B1200-2T 3K DALI DIF

INSERT B-2T DIFFUS

Codice prodotto 221318

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Variante	2 tubi, ottica diffusa	Temperatura di colore	3000 K	Grado di protezione	IP20
DIMENSIONI		Indice di resa cromatica	80-89	Classe di protezione	I
Dimensioni L x P x A	1141 x 35 x 40.5 mm	Lampadina	LED	Temperatura ambiente	-25...55 °C
ELETTRICO		Flusso luminoso	7427 lm	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Allacciamento alla rete	220...240 V / 50 – 60 Hz	Angolo del fascio	120°	Materiale della copertura	PMMA
Potenza	58.5 W	Efficienza luminosa dell'apparecchio	127 lm/W	Tipo di montaggio	Inserito per illuminazione
Alimentatore sostituibile	Sì	DURATA		Colore	Alluminio
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Durata LED (25 °C)	72000 h	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Corrente nominale LED	300 mA	IMPOSTAZIONI		Garanzia del produttore	5 anni
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Dimmerazione DALI	Sì	CERTIFICATI ED EPREL	
Con sensore di movimento	No	Con luce di emergenza	No	Classe di efficienza energetica EPREL	D
		Adatto per configurazione a linea continua	Sì		

LED Insert B1200-2T 3K DALI DIF

INSERT B-2T DIFFUS

Codice prodotto 221318

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Rilevatore di movimento
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Luce di emergenza
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit di montaggio
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit di montaggio
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit di montaggio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221318

Typ

LED Insert B1200-2T 3K DALI DIF

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss