XLED PRO Square eNet - noir

PROJECTEUR À DÉTECTION LED

EAN 4007841010027

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement des LED intelligent
- Balisage par réglage
- Matériau résistant aux UV
- Mise en réseau radio sans fil
- Télécommande RC9 incluse
- Télécommande Smart Remote en option

130 x 178 x 230 mm



XLED PRO Square eNet - noir

PROJECTEUR À DÉTECTION LED

EAN **4007841010027**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**eNet - noir**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**130 x 178 x 230 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V , 50 / 60 Hz**
Puissance	**24,8 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**6,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**240 °**
Angle d'ouverture	**180 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Portée tangentielle	**r = 12 m (302 m²)**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Flux lumineux	**2400 lm**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 min**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**10/30 min, toute la nuit**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP54**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**-20 – 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Matière plastique transparente**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

XLED PRO Square eNet - noir

EAN 4007841010027

PROJECTEUR À DÉTECTION LED

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

6,00 m

MAX

XLED PRO Square eNet - noir

PROJECTEUR À DÉTECTION LED

EAN **4007841010027**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841032821	**eNet Funk Handsender 2-fach**	Accessoires
	4007841032838	**eNet Schaltaktor**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841010027
EAN	4007841010027
Typ	**XLED PRO Square eNet - noir**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss