

SensIQ S KNX anthrazit

neva
lux

Code produit 4007841056667

E-Nr. 535940458

- Système à 4 pyrodétecteurs
- Télécommande RC1 incluse

neva
lux

128 x 74 x 114 mm



SensIQ S KNX anthrazit

Code produit **4007841056667**
E-Nr. **535940458**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION				Régles via		Logiciel ETS	
Variante	anthracite	Portée radiale	r = 4 m (42 m²)	Avec télécommande	Oui		
Modèle	Détecteur de mouvement	Portée tangentielle	r = 20 m (1047 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Oui		
Type d'accessoire	Adaptateur d'angle	Zones de commutation	1360 zones de commutation				
Modèle	KNX	Hauteur de montage	2,00 – 2,50 m				
		Hauteur de montage optimale	2 m				
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ					
Dimensions L x l x H	128 x 74 x 114 mm	Mise en réseau	Oui				
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec coupleur de bus	Oui				
Technologie de capteur	infrarouge passif	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE					
Angle de détection	300 °	Régulation de l'éclairage constant	Oui				
Angle d'ouverture	90 °	RÉGLAGES					
Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx				
Occultation par segments	Oui	Réglage du temps	5 s – 15 min				
Évolutivité électronique	Non	Fonction lumière de base	Oui				
Évolutivité mécanique	Oui	Durée fonction lumière de base	1-255 min				
Détail de la portée	Portée de 2 à 20 m réglable dans 3 directions (respectivement 100°)			BOÎTIER ET MATÉRIAU			
				Indice de protection	IP54		
				Température ambiante	-20 – 50 °C		
				Lieu de montage	mur, angle		
				Lieu d'application	extérieur		
				Type de montage	En saillie		
				Matériau	Matière plastique		
				Couleur	anthracite		
				CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
				Garantie fabricant	5 ans		
				CERTIFICATS ET EPREL			
				Certificats	VDE		

SensIQ S KNX anthrazit

Code produit **4007841056667**
E-Nr. **535940458**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL
--------------------------	----------------

SensIQ S KNX anthrazit

Code produit **4007841056667**
E-Nr. **535940458**

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841601416	Fernbedienung RC1	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841056667

N° E

535940458

Typ

SensIQ S KNX anthrazit

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss