# IR 180 KNX - anthrazit

**PRÄSENZSCHALTER**

EAN 4007841055981

- Optionale Adapter aus UV-beständigem Kunststoff

80 x 80 x 21 mm



# IR 180 KNX - anthrazit

**PRÄSENZSCHALTER**

EAN 4007841055981

## Technische Daten

### IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Variante | KNX - anthrazit |
| Ausführung | Präsenzmelder |

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen L × B × H | 80 x 80 x 21 mm |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | 30 V |
| Eigenverbrauch | 0,7 W |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Sensortechnologie | Passiv Infrarot |
| Erfassungswinkel | 180 ° |
| Öffnungswinkel | 90 ° |
| Unterkriechschutz | Ja |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Reichweite radial | r = 4 m (25 m²) |
| Reichweite tangential | r = 20 m (628 m²) |
| Schaltzonen | 96 Schaltzonen |
| Montagehöhe | 1,10 – 1,10 m |
| Reichweite Präsenz | r = 4 m (25 m²) |
| Optimale Montagehöhe | 1,1 m |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Vernetzung | Ja |
| Mit Busankopplung | Ja |
| Steuerungstechnik | On/Off-Leuchte |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Konstantlichtregelung | Ja |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dämmerungseinstellung | 10 – 1000 lx |
| Zeiteinstellung | 60 s – 255 Min. |
| Grundlichtfunktion | Ja |
| Mit Fernbedienung | Ja |
| Dämmerungseinstellung Teach | Ja |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur | 0 – 40 °C |
| Montageort | Wand |
| Anwendung Ort | Innenbereich |
| Montageart | Unterputz |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Farbe | Anthrazit |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | 5 Jahre |

### ZERTIFIKATE & EPREL

| | |
|---|---|
| Ausweise/Zertifikate | EMV, VDE |

### SONSTIGES

| | |
|---|---|
| Anwendung, Ort, Raum | Einzelbüro, Flur, Gang, Nebenraum, Treppenhaus, Waschraum, WC, Funktionsraum |

# IR 180 KNX - anthrazit

**PRÄSENZSCHALTER**

EAN 4007841055981

## Illustrationen

**MONTAGEHÖHE**

| | |
|---|---|
| 1,10 – 1,10 m<br>BEREICH | 1,1 m<br>OPTIMAL |

# IR 180 KNX - anthrazit

PRÄSENZSCHALTER

EAN 4007841055981

## Zubehör

| | ARTIKELNUMMER | BEZEICHNUNG | KATEGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841592912 | **Nutzer Fernbedienung RC7 KNX** | Zubehör |
|  | 4007841593018 | **Service Fernbedienung RC6 KNX** | Zubehör |
|  | 4007841062972 | **Adapterrahmen für IR 180 / HF 180 Busch-Jaeger - anthrazit** | Zubehör |
|  | 4007841062989 | **Adapterrahmen für IR 180 / HF 180 Feller - anthrazit** | Zubehör |
|  | 4007841062996 | **Adapterrahmen für IR 180 / HF 180 Jung - anthrazit** | Zubehör |

**BESTELLANGABEN**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841055981 |
| EAN | 4007841055981 |
| Typ | **IR 180 KNX - anthrazit** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss