

LED Insert B1200-2T 4K ON-OFF 110°

INSERT B-2T

neva
lux

Code produit **221311**

- Pour la rénovation professionnelle de luminaires avec des tubes fluorescents T5 ou T8
- Ensemble composé de 2 inserts LED et du pilote LED correspondant
- Utilisation universelle pour toutes les tâches d'éclairage
- Efficacité et durabilité exceptionnelles
- Accessoires Connect disponibles avec un contrôle de l'éclairage IoT performant pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction swarm, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Montage magnétique pour une installation rapide et facile
- 5 longueurs, 3 optiques et 3 couleurs de lumière disponibles

neva
lux

1141 x 32 x 24 mm



LED Insert B1200-2T 4K ON-OFF 110°

Code produit 221311

INSERT B-2T

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Variante	2 tubes, faisceau large
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	1141 x 32 x 24 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	58.2 W
Appareillage remplaçable	Oui
Type de câblage	convient pour câblage traversant
Courant nominal LED	300 mA
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Avec détecteur de mouvement	Non

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs	80-89
Ampoule	LED
Flux lumineux	9582 lm
Angle de faisceau	110°
Efficacité lumineuse du luminaire	165 lm/W
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED (25 °C)	72000 h
RÉGLAGES	
Gradation DALI	Non
Avec éclairage de secours	Non

Adapté à la configuration en ligne continue		Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Indice de protection	IP20	
Classe de protection	I	
Température ambiante	-25...55 °C	
Matériau du boîtier	Aluminium	
Matériau du cache	PMMA	
Type de montage	Insert d'éclairage	
Couleur	Aluminium	
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Garantie fabricant	5 ans	
CERTIFICATS ET EPREL		
Classe d'efficacité énergétique EPREL	C	

LED Insert B1200-2T 4K ON-OFF 110°

Code produit 221311

INSERT B-2T

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit de montage
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit de montage
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221311

Typ

LED Insert B1200-2T 4K ON-OFF 110°

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss