

sensIQ KNX inox

neva
lux

Code produit **4007841029616**

- Télécommande RC9 incluse
- Système à 4 pyrodétecteurs
- Possibilité de montage au plafond
- Plastique résistant aux UV
- Y compris support mural d'angle

neva
lux

144 x 113 x 172 mm



Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
Variante	argenté	Portée radiale	r = 20 m (1047 m²)	Fonction lumière de base	Oui
Modèle	Détecteur de mouvement	Portée tangentielle	r = 20 m (1047 m²)	Durée fonction lumière de base	1-255 min
Type d'accessoire	Adaptateur d'angle	Zones de commutation	1360 zones de commutation	Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus
Modèle	KNX	Hauteur de montage	2,00 – 5,00 m	Avec télécommande	Oui
DIMENSIONS		Hauteur de montage optimale	2 m	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Dimensions L x l x H	144 x 113 x 172 mm	CONNECTIVITÉ		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		Mise en réseau	Oui	Indice de protection	IP54
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	Fonctions KNX	Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Valeur de luminosité, Réglage de l'éclairage permanent, Fonction balisage, Interrupteur crépusculaire, Proximité, Pyroanalyse individuelle	Température ambiante	-20 – 50 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec coupleur de bus	Oui	Lieu de montage	mur, plafond, angle
Technologie de capteur	infrarouge passif	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lieu d'application	Intérieur, extérieur
Angle de détection	300 °	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Type de montage	En saillie
Angle d'ouverture	90 °	RÉGLAGES		Matériau	Matière plastique
Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Couleur	inox
Occultation par segments	Oui	Réglage du temps	60 s – 255 min	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité électronique	Non			Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité mécanique	Oui			CERTIFICATS ET EPREL	
Détail de la portée	Portée de 2 à 20 m réglable dans 3 directions (respectivement 100°)			Certificats	VDE

sensIQ KNX inox

Code produit 4007841029616

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL
--------------------------	----------------

sensIQ KNX inox

Code produit 4007841029616

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841007638	Fernbedienung RC9	autre

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841029616

Typ

sensIQ KNX inox

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss