sensIQ eNet - inox

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841020415

- Système à 4 pyrodétecteurs
- Possibilité de montage au plafond
- Plastique résistant aux UV
- Mise en réseau radio sans fil
- Y compris support mural d'angle
- Télécommande Smart Remote en option
- Télécommande RC9 incluse

steinel

144 x 113 x 172 mm



sensIQ eNet - inox

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841020415

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	eNet - inox
Modèle	Détecteur de mouvement
Type d'accessoire	Adaptateur d'angle

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	144 x 113 x 172 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	230 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	300 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Oui
Détail de la portée	Portée de 2 à 20 m réglable dans 3 directions (respectivement 100°)
Portée radiale	r = 4 m (42 m²)
Portée tangentielle	r = 20 m (1047 m²)
Zones de commutation	1360 zones de commutation
Hauteur de montage	2,0 – 5,0 m
Hauteur de montage optimale	2,0 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Avec coupleur de bus	Non

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Régulation de l'éclairage constant	Non

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 min
Fonction lumière de base	Non
Avec télécommande	Oui
Réglage crépusculaire Teach	Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Température ambiante	-20...+50 °C
Lieu de montage	angle, mur, plafond
Lieu d'application	Extérieur, Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Plastique
Couleur	argent

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	VDE

DIVERS

Application, lieu, pièce	parking couvert, garage souterrain

sensIQ eNet - inox

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841020415

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,0 – 5,0 m BEREICH	2,0 m OPTIMAL

sensIQ eNet - inox

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841020415**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841609115	**MPF1 Potentialfreimodul SensIQ**	Accessoires
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires
	4007841032821	**eNet Funk Handsender 2-fach**	Accessoires
	4007841032838	**eNet Schaltaktor**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841020415
EAN	4007841020415
Typ	**sensIQ eNet - inox**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss