sensIQ eNet - schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841020422

- 4-fach Pyro-System
- Deckenmontage möglich
- UV-beständiger Kunststoff
- Drahtlose Funkvernetzung
- Inklusive Eckwandhalter
- Fernbedienung Smart Remote optional
- Inklusive Fernbedienung RC9

steinel

144 x 113 x 172 mm



sensIQ eNet - schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841020422**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**eNet - schwarz**
Ausführung	**Bewegungsmelder**
Art des Zubehörs	**Eck-Adapter**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**144 x 113 x 172 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 V / 50 – 60 Hz**
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	**8 stk.**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Erfassungswinkel	**300 °**
Öffnungswinkel	**90 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Ja**
Reichweite Detail	**Reichweite von 2 - 20 m in 3 Richtungen (je 100 °) einstellbar**
Reichweite radial	**r = 4 m (42 m²)**
Reichweite tangential	**r = 20 m (1047 m²)**
Schaltzonen	**1360 Schaltzonen**
Montagehöhe	**2,0 – 5,0 m**
Optimale Montagehöhe	**2,0 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Mit Busankopplung	**Nein**

LICHTTECHNIK

Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 min**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Mit Fernbedienung	**Ja**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Umgebungstemperatur	**-20...+50 °C**
Montageort	**Decke, Ecke, Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich, Innenbereich**
Montageart	**Aufputzmontage**
Werkstoff	**Kunststoff**
Farbe	**Schwarz**
Farbe RAL	**9005**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**VDE**

SONSTIGES

Anwendung, Ort, Raum	**Parkhaus, Tiefgarage**

sensIQ eNet - schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841020422

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,0 – 5,0 m BEREICH	2,0 m OPTIMAL

sensIQ eNet - schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841020422**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841609115	**MPF1 Potentialfreimodul SensIQ**	Zubehör
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841032821	**eNet Funk Handsender 2-fach**	Zubehör
	4007841032838	**eNet Schaltaktor**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841020422
EAN	4007841020422
Typ	**sensIQ eNet - schwarz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss