

LED Insert B1200-2T 3K DALI 40°

INSERT B-2T

neva
lux

Code produit 221316

- Pour la rénovation professionnelle de luminaires avec des tubes fluorescents T5 ou T8
- Ensemble composé de 2 inserts LED et du pilote LED correspondant
- Utilisation universelle pour toutes les tâches d'éclairage
- Efficacité et durabilité exceptionnelles
- Accessoires Connect disponibles avec un contrôle de l'éclairage IoT performant pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction swarm, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Montage magnétique pour une installation rapide et facile
- 5 longueurs, 3 optiques et 3 couleurs de lumière disponibles

neva
lux

1141 x 32 x 24 mm



LED Insert B1200-2T 3K DALI 40°

Code produit 221316

INSERT B-2T

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Adapté à la configuration en ligne continue		Oui	
Variante	2 tubes, faisceau étroit 40°	Température de couleur	3000 K				
DIMENSIONS		Indice de rendu des couleurs	80-89	BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Dimensions L x l x H	1141 x 32 x 24 mm	Ampoule	LED	Indice de protection	IP20		
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux	9284 lm	Classe de protection	I		
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Angle de faisceau	38°	Température ambiante	-25...55 °C		
Puissance	58.5 W	Efficacité lumineuse du luminaire	159 lm/W	Matériau du boîtier	Aluminium		
Appareillage remplaçable	Oui	DURÉE DE VIE		Matériau du cache	PMMA		
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Durée de vie LED (25 °C)		Type de montage	Insert d'éclairage		
Courant nominal LED	300 mA	RÉGLAGES		Couleur	Aluminium		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Gradation DALI		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Avec détecteur de mouvement	Non	Avec éclairage de secours		Garantie fabricant			5 ans
				CERTIFICATS ET EPREL			
				Classe d'efficacité énergétique EPREL			C

LED Insert B1200-2T 3K DALI 40°

Code produit 221316

INSERT B-2T

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit de montage
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit de montage
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221316

Typ

LED Insert B1200-2T 3K DALI 40°

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss