

# PD-24 ECO KNX - encastré noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

neva  
lux

EAN 4007841088040

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 24 m et détection de présence de 7,5 m pour l'intégration dans un système de bus KNX
- Idéal pour les grands bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Montage facile grâce au support magnétique et au design arrondi
- Démarrage du mode de programmation à distance via la télécommande Smart Remote via l'application
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Homologation externe et mesure selon la sensNORM

● steinel

109 x 74 mm





PD-24 ECO KNX - encastré noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088040

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

|                        |                  |                |
|------------------------|------------------|----------------|
| 2 – 10,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 10,00 m<br>MAX |
|------------------------|------------------|----------------|

PD-24 ECO KNX - encastré noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088040

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                       | DÉSIGNATION                       | CATÉGORIE   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
|  4007841079543  | Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau | Accessoires |
|  4007841009151  | Smart Remote                      | Accessoires |
|  4007841592806  | Nutzer Fernbedienung RC5          | Accessoires |
|  4007841559410 | Service Fernbedienung RC8         | Accessoires |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

088040

EAN

4007841088040

Typ

PD-24 ECO KNX - encastré noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss